



記号 番号	型名	容量	外形寸法 (mm)							取付寸法 (mm)				端子台 ネジ	概算重量 (Kg)	備考
			W	D	H	H1	D2	D3	W1	D1	Φ	t				
1	T-100E-1-1	100VA	89	78	95	76	57	46	56	63	4.6×9.6	1.2	M3.5	1.9		
2	T-150E-1-1	150VA	88	88	95	76	62	51	56	73	4.6×9.6	1.2	M3.5	2.5		
3	T-200E-1-1	200VA	112	88	113	94	68	55	72	71	7×11	1.6	M3.5	3.8		
4	T-300E-1-1	300VA	121	92	120	101	71	63	80	92	7×11	1.6	M3.5	4.8		
5	T-400E-1-1	400VA	140	103	135	116	75	68	93	82	7×11	1.6	M3.5	6.5		
6	T-500E-1-1	500VA	140	108	135	116	78	72	93	87	7×11	1.6	M3.5	7.3		
7	T-650B-1-1	650VA	150	121	151	132	86	65	90	95	7切込み	2.0	M3.5	10.0		
8	T-800B-1-1	800VA	168	115	166	147	85	73	110	90	7切込み	2.0	M3.5	12.8		
9	T-1KB-1-1	1KVA	191	136	188	164	85	75	120と中心	102	10切込み	2.3	M4	14.8		
10	T-1.5KB-1-1	1.5KVA	209	133	220	193	94	82	138	110	10切込み	2.3	M4	20.0		
11	T-2KB-1-1	2KVA	209	148	230	193	115	95	138	125	10切込み	2.3	M5	25.0		
12	T-3KB-1-1	3KVA	268	150	253	220	135	100	180	110	12切込み	2.6	M5	35.0		
13	T-5KB-1-1	5KVA	268	190	253	220	160	120	180	150	12切込み	2.6	M5	52.0		

* 上記の寸法に尽きましては、1次側 AC 200V、2次側 AC 100Vの寸法です。その他の電圧値の場合、外形寸法は、少々違ってきます。但し、取付寸法に尽きましては、上記寸法のまま変更いたしません。

		処 理		数量	材 質	外形図 名 称
		指 番		品 名	单相電源変圧器 100VA~5KVA	TC00-001
		単 位	mm Kg			
項 記 事	株式会社 田代電設			三角法		